



Counteasiness Bidirektional V3

Datenblatt

Technische Daten

- Stromversorgung:
je 2x 1,5V Alkaline Batterie AA
- Lebensdauer Batterie:
1 Jahr (mit Duracell MN1500 Batterie oder vergleichbare Kapazität)
- Abstand Sender <-> Empfänger:
max. 8 Meter
- Maße: Sender und Empfänger:
116,4 x 68,6 x 22,3 mm
- Max. Zählerstand: 999.999
- 0-Stand-Möglichkeit:
mit Hilfe des Magneten auf Empfänger
- Montagehöhe: 1,35 m (empfohlen)

Lieferumfang

- Empfänger mit Display (PRx20D1)
- Sender (PTx20-1)
- Magnet-Schlüssel
- Schraubendreher
- 4x Batterie 1,5 AA
- diese Installationsanleitung

Arbeitsweise

Zwischen den beiden Sensoren wird ein horizontaler Infrarot-Strahl erzeugt. Wird dieser durch eine Person unterbrochen wird der Zählwert auf dem Display erhöht.

Das Display

Anders als bei herkömmlichen Kundenzählern zeigt dieses Set Ihnen separat die Ein- und Ausgangswerte an. Hierfür wechselt das Display automatisch (ca. alle 5 Sek.) zwischen den beiden Zählwerten hin und her.

Durch einen kleinen Pfeil oben links im Display erkennen Sie ob es sich um die Ein- oder Ausgangszählwerte handelt.

